



Mintaszelep alkatrészszáma:

(B) 463 BEC-3FBF-CN15AB

### KILÉPŐ MENETEK

ALKATRÉSZKÓD	LEÍRÁS
ÜRES	MINDEN MENET AMERIKAI (HA FEL VAN SZERELVE)
(B)	MINDEN MENET WITHWORTH-MENET (HA FEL VAN SZERELVE)

### MODELLSPECIFIKÁCIÓK

ALKATRÉSZKÓD	LEÍRÁS
46	460 SOROZATÚ SZELEPTÖMB

### SZELEPTÖMBÖK MÉRETEI

ALKATRÉSZKÓD	LEÍRÁS
1	1 SZELEPES TÖMB
2	2 SZELEPES TÖMB
3	3 SZELEPES TÖMB
4	4 SZELEPES TÖMB
5	5 SZELEPES TÖMB

### MOTORSPECIFIKÁCIÓK

ALKATRÉSZKÓD	KAPCSOLÓ	LEÍRÁS
E	DPDT	22 FORD./PERC SEBESSÉGŰ, 0,7 MP ELZÁRÓSZELEP
EC	SPST	

Vi henviser til nærmere beskrivelse af E- og EC-elektroventiler på side 66.


### SZELEPTÍPUSOK

ALKATRÉSZKÓD	LEÍRÁS
3FB	VISSZAÁRAMLÁS

A háromutas szelepről lásd a 94. oldalt.

### ZÁROSAPKÁK VAGY KIMENETI SZERELVÉNYEK

ALKATRÉSZKÓD	LEÍRÁS
3	¾" CSÖMENET
4	1" CSÖMENET
Q	GYORSCSATLAKOZÓ
F	50-ES SOROZATÚ KARIMA



A gyorscsatlakozókról és a karimaszerelvényekről lásd a 102-104. oldalt.

### KÁBELCSATLAKOZÁSOK

SPECIFIKUS ELEKTROMOS CSATLAKOZÓTÍPUS ÉS LÁBKIOSZTÁS HA NINCS SZÜKSÉG CSATLAKOZÓRA, HAGYJA ÜRESEN.

Az elektromos csatlakozókról és kódokról lásd a 105. oldalt.

### MOTORKÁBELEK

ALKATRÉSZKÓD	LEÍRÁS
C	POZITÍV KAPCSOLÁSÚ, 0,5 MÉTERES KÁBELLEL
CN	NEGATÍV KAPCSOLÁSÚ, 0,5 MÉTERES KÁBELLEL
* C03	POZITÍV KAPCSOLÁSÚ, 0,3 MÉTERES KÁBELLEL
* CN03	NEGATÍV KAPCSOLÁSÚ, 0,3 MÉTERES KÁBELLEL
* C15	POZITÍV KAPCSOLÁSÚ, 1,5 MÉTERES KÁBELLEL
* CN15	NEGATÍV KAPCSOLÁSÚ, 1,5 MÉTERES KÁBELLEL
* C60	POZITÍV KAPCSOLÁSÚ, 6,0 MÉTERES KÁBELLEL
* CN60	NEGATÍV KAPCSOLÁSÚ, 6,0 MÉTERES KÁBELLEL
D	POZITÍV KAPCSOLÁSÚ, DIN-CSATLAKOZÓVAL
DN	NEGATÍV KAPCSOLÁSÚ, DIN-CSATLAKOZÓVAL

A \*-gal jelölt elemek nincsenek raktáron. A rendelési és rendelkezésre állási információkat kérje a regionális értékesítési irodától.

**Megjegyzés:** A DIN-kábeleket külön kell megrendelni. Lásd a 66. oldalt a DIN-kábelekről.

### SZÜKSÉGES BELÉPŐ/KILÉPŐ CSATLAKOZÁSOK

A BELÉPŐ/KILÉPŐ SZERELVÉNYEKET KÜLÖN KELL MEGRENDELNI

- **3, 4:** ¾" (3) vagy 1" (4) NPT vagy BSPT menetes csatlakozók rendelése esetén a szelep kilépő csatlakozója a rendelés folyamán kerül meghatározásra.
  - A bemenetekhez és a visszafolyó csatlakozókhoz négy 50 sorozatú kettős bilincsre van szükség szeleptömbönként.\*
- **F:** a karimás változatoknál egy 50 sorozatú egyszerű bilincs és 50 sorozatú karimaszerelvénnyel kell minden szelep kimenetéhez.
  - A bemenetekhez és a visszafolyó csatlakozókhoz négy 50 sorozatú karimaszerelvénnyel és két 50 sorozatú kettős bilincs szükséges szeleptömbönként.\*
- **Q:** a Quick Connect gyorscsatlakozós változatoknál egy 45529 QC tömlővég csatlakozó kell minden szelepkimenetnél.
  - A bemenetekhez és a visszafolyó csatlakozókhoz négy 50 sorozatú karimaszerelvénnyel és két 50 sorozatú kettős bilincs szükséges szeleptömbönként.\*

\*A karimákról és a Quick Connect opciókról lásd még a 102-104. oldalakat is.

**Megjegyzés:** Sokféle szelepkonfiguráció alakítható ki a karimaszerelvények keverésével és illesztésével.

### JAVÍTÓKÉSZLETEK

AB460-KIT